VESBO PP-R Fittings

Application Class: 1/10; 2/10; 4/8; 5/8

Socket





Code	Size (mm)	A(mm)	B(mm)	PCS/Box
112.1B.A01.E00	20	33.0	Ø 29.0	280
112.1B.A01.F00	25	38.0	Ø 34.0	180
112.1B.A01.G00	32	43.0	Ø 43.0	90
112.1B.A01.H00	40	47.2	Ø 52.3	45
112.1B.A01.I00	50	52.0	Ø 65.0	36
112.1B.A01.J00	63	60.0	Ø 84.0	16
112.1B.A01.K00	75	66.0	Ø 99.0	16
112.1B.A01.L00	90	76.0	Ø 120.0	7
112.1B.A01.M00	110	83.0	Ø 140.5	4
112.1B.A01.N00	125	88.0	Ø 156.0	1
112.1B.A01.O00	160	118.0	Ø 213.4	1

Reducer





Code	Female (mm)	Male (mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PCS/Box
112.1B.A06.FE0	25	20	Ø 29.0	37.8	Ø 25.3	250
112.1B.A06.GE0	32	20	Ø 32.0	44.0	Ø 30.0	180
112.1B.A06.GF0	32	25	Ø 34.8	44.0	Ø 32.0	120
112.1B.A06.HE0	40	20	Ø 40.0	51.0	Ø 29.0	100
112.1B.A06.HF0	40	25	Ø 40.0	52.0	Ø 35.0	100
112.1B.A06.HG0	40	32	Ø 42.4	52.0	Ø 40.0	90
112.1B.A06.IE0	50	20	Ø 50.5	56.0	Ø 29.7	60
112.1B.A06.IF0	50	25	Ø 52.0	55.0	Ø 35.0	60
112.1B.A06.IG0	50	32	Ø 50.8	55.0	Ø 43.0	60
112.1B.A06.IH0	50	40	Ø 53.3	56.0	Ø 50.2	60
112.1B.A06.JE0	63	20	Ø 63.0	66.0	Ø 29.8	48
112.1B.A06.JF0	63	25	Ø 63.3	65.0	Ø 34.9	40
112.1B.A06.JG0	63	32	Ø 64.0	66.0	Ø 43.0	40
112.1B.A06.JH0	63	40	Ø 62.7	65.0	Ø 52.4	30
112.1B.A06.JI0	63	50	Ø 65.0	66.0	Ø 63.0	36
112.1B.A06.KH0	75	40	Ø 75.6	67.0	Ø 65.5	16
112.1B.A06.KI0	75	50	Ø 75.6	67.0	Ø 66.1	16
112.1B.A06.KJ0	75	63	Ø 83.0	72.5	Ø 76.0	16
112.1B.A06.LI0	90	50	Ø 90.0	75.8	Ø 80.5	12
112.1B.A06.LJ0	90	63	Ø 90.0	80.0	Ø 81.3	12
112.1B.A06.LK0	90	75	Ø 101.0	78.0	Ø 90.3	12
112.1B.A06.MK0	110	75	Ø 120.0	96.0	Ø 111.0	6
112.1B.A06.ML0	110	90	Ø 120.0	101.5	Ø 111.0	6
112.1B.A06.NK0	125	75	Ø 167.0	78.0	Ø 100.0	1
112.1B.A06.NM0	125	110	Ø 167.0	113.5	Ø 146.6	1
112.1B.A06.OM0	160	110	Ø 213.4	121.0	Ø 146.6	1
112.1B.A06.ON0	160	125	Ø 213.4	121.0	Ø 167.0	1